

Mode d'emploi rechargement Brother TN230




Comment faire pour bien recharger une cartouche laser Brother TN-230 ? Nous allons répondre à cette question grâce au tutoriel suivant.

Pour l'opération il va vous falloir votre cartouche de toner à court d'encre mais aussi les choses suivantes :

- Un kit de rechargement pour cartouche Brother, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Une paire de gants

Pour commencer nous allons procéder au remplissage de la cartouche. Repérez tout d'abord le bouchon de remplissage, celui-ci devrait se trouver sur le côté. Videz ensuite les restes de toner se trouvant dans la cartouche



Vous pourrez ensuite remplir votre cartouche avec la quantité de toner adéquate. N'oubliez pas de bien secouer votre bouteille avant l'utilisation. Rebouchez ensuite le tout avec votre bouchon. Passez maintenant à l'autre côté de la cartouche. Munissez vous de votre tournevis et enlevez les deux visses retenant le capot. Vous pourrez ensuite sortir celui ci. Vous verrez alors les engrenages de la cartouche. Remettez le gros engrenage de droite dans la position adéquate (avec la dent placée au bon endroit)



Il ne vous restera plus qu'à remettre le capot, revissez le tout et votre cartouche sera prête à repartir dans votre imprimante.

Vous pouvez revoir ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Youtube et Dailymotion pour voir encore plus de vidéos sur le remplissage et l'entretien d'imprimantes.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.