

Mode d'emploi rechargement Samsung MLT1052L

avez remplacer la puce, on reclipse une fois de plus le tout et votre toner Samsung sera prêt à l'emploi !

Vous n'êtes pas sûr d'une étape ? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre tutoriel vidéo ci-dessous !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Aujourd'hui nous allons vous parler de la Samsung MLT-1052L et vous montrer la marche à suivre pour la remplir correctement.

Pour cela nous aurons besoin des choses suivantes :

- Un kit Toner No. 6
- Une bonne paire de gants
- Du sopalin
- Un cutteur
- Un tournevis

Après que vous ayez tout mis à portée de main, nous pouvons commencer l'opération ! Prenez votre toner vide et repérez le côté où se trouve la puce. Ensuite, enlevez les picots qui s'y trouvent à l'aide de votre cutteur en prenant bien soin de ne pas vous couper ! Après cette opération, saisissez vous de votre tournevis et utilisez le pour enlever le capot ainsi que le bouchon de remplissage qui se trouve juste en dessous.

Prenez ensuite votre kit toner et placez l'entonnoir sur la bouteille. Après cela, surtout bien secouer le tout avant de procéder au remplissage. Prenez bien votre temps et soyez tout à fait détendu et vous pourrez commencer à la remplir. Mettez environ 90 g de toner dans la cartouche avant de refermer le tout non sans avoir vérifier l'étanchéité de la cartouche. Une fois la vérification faites, nous allons à présent nous intéresser à la puce.

Nous allons procéder au changement de celle-ci en déclipant la grille qui maintient celle-ci. Une fois que vous