

# Comment recharger un toner Samsung SLC-430

**Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.**



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche laser pour Samsung SL-C430.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- [2]Un kit de recharge laser
- [3]Un fer à percer
- Une puce électronique
- Des gants
- De l'adhésif solide
- Un cutter (facultatif)

Commencez par faire chauffer votre fer à percer avant de faire un trou sur votre cartouche. Jetez un coup d'œil à la photo ci-dessous pour trouver le bon endroit pour faire le trou.

[4]



Une fois que le trou est fait, jetez le toner usagé qui pourrait s'y trouver.

Une fois le vidage effectué, prenez votre kit de remplissage, secouez-le et remplissez la cartouche par le trou effectué.

Une fois la cartouche rechargée, colmatez le trou en vous aidant de votre adhésif.

Vous allez maintenant pouvoir vous occuper de la puce.

Utilisez votre fer à percer (ou un cutter pour enlever le haut du socle contenant la puce électronique).

[5]



[6]



Enlevez la puce et prenez une nouvelle puce que vous insérerez à la place. Remplacez le haut du socle et colmatez si besoin est. Vous pourrez alors recommencer à imprimer !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Il ne vous sera plus possible d'utiliser ces dernières.**