



**Vous voulez savoir comment recharger votre cartouche de toner Samsung MLT-D101S/ELS en un rien de temps? Vous allez grâce à ce tutoriel savoir comment vous y prendre en quelques minutes!**


Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement pour Samsung MLT-D101S/ELS](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un cutter
- Des gants
- Un morceau d'éponge
- Une nouvelle puce électronique
- Un tournevis

Pour commencer, vous allez devoir enlever les trois rivets en plastique se trouvant sur le capot. Utilisez votre cutter pour l'opération, en faisant attention à ne pas vous couper. Vous serez ensuite en mesure d'enlever votre capot.



Vous allez ensuite soulever la cartouche de sorte à avoir accès au trou de remplissage. Aidez vous de votre tournevis pour enlever le bouchon. Prenez ensuite votre petit morceau d'éponge (ou tout autre objet du même calibre) pour bien caler la cartouche afin de vous faciliter le remplissage.



Secouez bien **votre bouteille de toner**, rechargez votre cartouche de toner avec précaution avant de replacer le bouchon de remplissage et d'enlever l'éponge.



Prenez votre nouvelle puce électronique et remplacez l'ancienne par celle-ci. (l'ancienne puce se trouvant sur le capot). Remplacez ensuite le capot sur la cartouche et voilà, votre cartouche de toner est prête à repartir à l'action!

