

Mode d'emploi rechargement Lexmark 25



Votre cartouche Lexmark 25 est sèche ? Vous ne souhaitez pas en racheter une autre ? Ca tombe bien, nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche sans avoir à en racheter une toute neuve.

Dans un premier temps, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche Lexmark 25
- Un kit d'encre adéquat , disponible dans notre magasin
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- De l'adhésif
- Un cutter

Pour commencer vous allez enlever le capot se trouvant sur le dessus de la cartouche. Aidez vous pour cela de votre cutter.



Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage. Aidez vous de la photo ci-dessous pour bien vous repérer au niveaux des couleurs des trous.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre (comptez 6ml d'encre par trou de remplissage). Insérez l'aiguille dans le bon trou de remplissage et injectez l'encre en prenant bien votre temps. Une fois que vous avez bien rechargé le trou, vous allez pouvoir passer au trou suivant, sans oublier de bien rincer votre seringue si jamais vous n'en utilisez qu'une seule !

Après avoir rechargé la cartouche dans son intégralité, replacez le capot sur le dessus en vous aidant de ruban adhésif pour bien fixer le tout. Il sera bon de laisser celle-ci se reposer une trentaine de minutes le temps que l'encre pénètre bien la cartouche. Après cela, tapoter un peu la tête d'impression avec du sopalin pour enlever l'éventuel excédent d'encre avant de remettre le tout dans votre cartouche ! Et voilà !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.