

# Mode d'emploi rechargement Xerox 113R00712

Votre cartouche toner est à sec ? Pas la peine de vous en racheter une autre, nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger le tout.

Munissez vous dans un premier temps des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit toner spécial, disponible dans notre magasin
- Des gants
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique

Pour commencer vous allez enlever les visse se trouvant sur le côté. Mettez les de côté avant de vous occuper du ressort retenant les deux parties de la cartouches. Une fois que vous l'avez également enlevé vous pourrez alors séparer la cartouche en deux.



Occupez vous du réservoir de la cartouche. Vous trouverez deux trous sur le côté. Enlevez les bouchons de remplissage et videz le réservoir de tout le toner restant. Une fois que c'est fait, prenez votre bouteille de toner, secouez celle-ci bien comme il faut et remplissez les deux trous de la cartouche . Comptez un quart du produit pour le trou d'en bas et le reste dans le trou d'en haut.



Une fois que vous avez bien rechargé la cartouche, vous allez pouvoir remettre les bouchons en place. Réassemblez ensuite les deux parties de la cartouche avant de remettre en place les deux visse sans oublier le ressort.



Vous allez ensuite devoir changer la puce électronique de la cartouche. Remplacez celle-ci par la nouvelle et votre cartouche sera à nouveau prête à imprimer.



Retrouvez l'intégralité de ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes vidéos pour ainsi profiter de toutes nos dernières astuces et conseils pour votre imprimante !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**