

Mode d'emploi rechargement Xerox Workcentre 6015

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel ce qu'il faut faire pour que vous puissiez recharger votre cartouche laser de type Xerox Workcentre si jamais celle-ci se retrouve à court d'encre !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner Xerox vide
- Un kit de recharge pour cartouche Xerox Workcentre 6015, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique


Pour la marche à suivre, voila comment faire.

Vous allez commencer par declipser le capot de la cartouche en vous aidant de votre tournevis. Une fois que c'est fait, vous aurez accès au trou de remplissage de la cartouche. Enlevez celui-ci à son tour et mettez le de côté.

Avant de passer au remplissage de la cartouche vous allez tout d'abord effectuer un petit nettoyage de l'intérieur. Videz les restes de toner dans un sac poubelle afin de ne pas mélanger le vieux toner et le nouveau, cela pourrait être dommageable pour votre cartouche.

Une fois que vous avez tout vidé, vous allez enfin pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche. Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut puis remplissez votre cartouche avec la quantité de produit nécessaire. Replacez ensuite votre bouchon de remplissage.

Avant que votre toner n'aille rejoindre votre imprimante, vous allez devoir vous occuper de la puce électronique. Celle-ci se trouve dans le capot que vous aviez préalablement enlevé au début. Remplacez l'ancienne puce par la nouvelle, replacez le capot sur le côté de la cartouche et voila !



Retrouvez ce tutoriel dans notre vidéo et abonnez vous à nos chaines vidéo pour avoir accès à d'autres vidéos sur le remplissage et sur l'entretien d'imprimantes.

[EMBED]