



**Comment faire pour recharger une cartouche toner Lexmark 140109A? Nous allons vous montrer la marche à suivre dans notre tutoriel suivant!**

Vous allez tout d'abord vous munir des choses suivantes :

- Votre cartouche Lexmark 140109A vide
- [Un kit de rechargement pour cartouche Lexmark](#), disponible [sur notre site](#)
- Un fer à percer
- Un pistolet à colle ou du scotch
- Des gants

Pour commencer , vous allez mettre votre fer à percer à chauffer pendant quelques instants. Une fois qu'il est bien chaud, vous allez faire un trou avec celui-ci sur la cartouche de toner, à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous.



Une fois le trou effectué, récupérez le morceau de plastique que vous avez décollé et laissez le de côté.

Videz la cartouche des restes de vieux toner en passant par le trou de remplissage que vous venez

de créer afin de ne pas mélanger le nouveau produit avec l'ancien (ce qui serait dommageable pour votre cartouche).

Une fois que vous avez tout vidé, vous allez pouvoir passer au remplissage. Prenez tout d'abord votre **bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche en passant toujours par le trou de remplissage. Une fois que le remplissage est effectué, il ne vous restera plus qu'à remettre le morceau de plastique en place et collez celui-ci à l'aide d'un pistolet à colle ou avec du scotch. Vérifiez que l'encre ne s'échappe pas et vous pourrez replacer le tout dans votre imprimante!