

Mode d'emploi rechargement Canon BJI-201BK



Nous allons montrer aux personnes utilisant des cartouches de type BJI-201BK (à haute capacité ou pas) comment faire pour recharger celle-ci (cette méthode est aussi valable pour les utilisateurs de cartouches BJI-201C, BJI-201M, BJI-201Y)

Vous allez avoir besoin pour cela

- De votre cartouche vide
- D'un petit tournevis
- D'un kit de rechargement pour Canon, disponible dans notre magasin
- De sopalin
- D'une seringue

Pour commencer, nous allons mettre la cartouche à l'envers. Vous trouverez sous celle-ci un petit roulement à bille donnant accès au trou de remplissage. Aidez vous de votre petit tournevis pour pousser celui-ci. (à noter qu'il existe différents modèles de cette cartouche, certains avec le roulement à bille, d'autre sans et d'autres avec le trou de remplissage sous l'étiquette du dessus. Dans la mesure où vous auriez une cartouche sans roulement à bille, une petit trou devra être percé afin de pouvoir remplir la cartouche. Le trou devra se situé au même endroit où le roulement à bille devrait se situer). Vous devrait ensuite sceller la cartouche avec l'embout fourni.

Après avoir trouvé l'accès au trou, prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre. Remplissez ensuite la cartouche avec 5 ml d'encre. Mettez votre seringue de côté et refermez la cartouche avec l'embout fourni, en faisant bien attention à ce que celui-ci soit bien mis comme il faut. (à noter que si la cartouche a été complètement sèche, l'éponge n'acceptera plus d'encre et votre cartouche risque de fuir.)

Rincez votre seringue et faites un essai avec votre cartouche. Et voilà !

Retrouvez nous sur Youtube et Dailymotion si vous voulez voir nos tutoriels sous forme vidéos !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.