

Mode d'emploi rechargement HP 72



Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche d'encre HP 72 lorsque celle-ci se retrouvera vide

Munissez vous dans un premier temps des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre vide
- Un kit d'encre adéquat, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter

Commencer par découper le ruban adhésif se trouvant sur la base de la cartouche. Utilisez pour cela votre cutter. Une fois que c'est fait, vous pourrez alors enlever le petit capot.



Utilisez ensuite un outil fin afin de d'enlever la petite bille se trouvant sur le trou d'aération. Laissez là ensuite de côté car vous en aurez besoin par la suite.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre. Insérez la seringue dans le trou de la cartouche. Injectez alors l'encre dans la cartouche en prenant bien votre temps. Inclinez la cartouche durant le remplissage de sorte à ce que celle-ci n'emprisonne pas de bulles d'air dans son réservoir. Cessez le remplissage au moment où ou vous verrez des petites bulles se former à côté du trou.



Placez ensuite la petite bille sur le trou de remplissage de la cartouche avant de remettre en place le capot que vous aviez enlevé au tout début. Vous pourrez alors remettre la cartouche dans votre imprimante et reprendre le cours de vos impressions.

Nous vous rappelons qu'il sera important de recharger votre cartouche avant qu'elle ne soit entièrement vide. Utilisez la date de première utilisation comme référence et imprimez une feuille de temps en temps pour voir si les couleurs sont affadies ou pas

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.