

Mode d'emploi rechargement Lexmark 23



Comment recharger une cartouche Lexmark 23 lorsque celle-ci est vide ? Nous allons vous le montrer dans le tutoriel suivant !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche Lexmark 23 vide
- Un kit de rechargement adéquat, disponible dans notre magasin
- Une seringue (disponible dans le kit de rechargement)
- Des gants
- Du sopalin

Vous allez commencer par enlever l'étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche. Vous pourrez ainsi avoir accès au trou de remplissage du consommable (reportez vous à la photo ci-dessous histoire de bien vous repérer). Si jamais le trou est un peu trop étroit, utilisez un petit poinçon histoire d'élargir le tout.



Armez vous ensuite de votre seringue et remplissez celle-ci avec près de 15ml d'encre. Insérez ensuite votre seringue dans le trou de remplissage (sans y aller trop profondément) et vous pourrez commencer à recharger votre cartouche. Prenez bien votre temps histoire de ne pas faire déborder de l'encre hors du consommable.

Remplacez ensuite l'étiquette sur le dessus de la cartouche. Si jamais elle ne tient pas en place scotchez celle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche attention !). Il sera également conseillé de laisser la cartouche se reposer quelques heures le temps que l'encre pénètre dans l'éponge bien comme il faut.

Vous pourrez ensuite remettre votre cartouche dans votre imprimante et repartir pour de nouvelles impressions !

N'oubliez surtout pas de rincer votre seringue pour la prochaine utilisation !

Retrouvez Encros et ses conseils sur ses chaînes vidéos et abonnez vous y afin d'avoir accès aux dernières publications !!

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.