

Mode d'emploi rechargement Xerox 6125

N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur notre tutorial vidéo ci-dessous si vous avez le moindre doute quant à la méthode à suivre !

Vous avez une cartouche laser XEROX 6125 et celle-ci est en bout de course ? Pas de problème, nous allons vous montrer dans les lignes qui suivent quelle est la marche à suivre pour qu'elle soit à nouveau opérationnelle !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Pensez toujours à vous équiper du matériel nécessaire, à savoir un tournevis, du sopalin et des gants pour que vos mains restent toutes propres. Pensez aussi à vous procurer un kit de recharge adéquat, ce serait bête de ne pas en avoir à portée de main ! Dès que vous vous sentez prêt, nous pouvons commencer !

Tout d'abord, enlevez le scotch noir qui recouvre notre objet. Ne le jetez surtout pas, vous en aurez besoin après le remplissage !! Dès que vous l'avez gentiment posé à côté de vous, saisissez vous de votre tournevis et utilisez celui-ci comme levier pour séparer le bouchon du reste de la cartouche. Videz le reste de poudre du bouchon et enlevez la partie possédant une petite tige noire. Mettez la de côté et munissez vous de votre bouteille de toner que vous aurez préalablement secouée avec vigueur et remplissez la cartouche.

Une fois la cartouche bien remplie, remettez la partie avec la tige ainsi que le bouchon avant de remettre le scotch que vous aviez bien évidemment gardé à porter de main.

Avant de tout remettre en place, une dernière opération s'impose ! Enlevez la puce compteur de page afin que vous la changiez ou la remettiez à zéro. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à remettre la puce à sa place et voilà !!