



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir redonner vie à vos cartouches Canon BJ-800 (mais aussi les modèles BJ-130, BJ-300, BJ-330, BJC-820)si jamais vous êtes à sec!

Voici ce dont vous allez avoir besoin :

- Une cartouche Canon BJC-800 vide
- **Un kit de rechargement** pour cartouche d'encre Canon
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants

Voilà pour les ustensiles, voilà comment procéder :

Commencez par prendre votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre (35 ml de produit devrait faire l'affaire).

Une fois que c'est bon, vous allez procéder à la recharge de votre cartouche. Il va vous falloir insérer la seringue au travers de l'embout en caoutchouc se trouvant sur le dessus de la cartouche. Aidez vous de la photo ci-dessous et si jamais vous avez un doute quant à l'endroit où il faut passer!



Une fois que c'est bon, insérez votre seringue dans le bon trou et n'allez pas trop profondément, vous risqueriez d'abimer la cartouche. Injectez sans vous presser l'encre dans **la cartouche**

d'encre. Il vous faudra aussi faire attention aux bulles d'air. Faites en sorte de ne pas en introduire dans la cartouche et si c'est le cas, "aspirez" les à l'aide de votre seringue.

Une fois que vous avez bien rechargé votre cartouche, il ne vous restera plus qu'à la remettre dans votre imprimante pour de nouvelles impressions! N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!