



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant la marche à suivre pour recharger votre cartouche HP 12 si jamais celle-ci se retrouve vide.

Procurez vous tout d'abord les éléments suivantes :

- Une cartouche HP 12 vide
- **Un kit d'encre approprié**, disponible **dans notre magasin**
- Une seringue
- Un cutter
- Du sopalin

Vous allez dans un premier temps couper l'étiquette de la cartouche avec l'aide de votre cutter. Enlevez ensuite le capot de la cartouche et mettez le de côté .




Enlevez ensuite le sac d'encre servant de réservoir de la cartouche. Retirez ensuite le bouchon du trou de remplissage en vous aidant de l'aiguille de votre seringue.

Introduisez la seringue vide par le trou de remplissage et tirez le piston vers le haut afin de pouvoir faire le vite dans le petit réservoir! Prenez ensuite votre seringue et introduisez celle-ci dans le trou de remplissage du réservoir. Remplissez tranquillement le tout (avec **au moins 55ml d'encre**).



Une fois le remplissage terminé, remettez le bouchon sur le trou de remplissage. Il vous faudra ensuite introduire votre aiguille par le trou de sortie de la cartouche et tirez le piston histoire d'enlever toute trace d'air du réservoir de la cartouche!



Il ne vous restera plus ensuite qu'à remettre le réservoir d'encre dans la cartouche avant de remettre le capot que vous aviez enlevé au début. Remplacez votre cartouche dans votre imprimante et vous pourrez reprendre le cours de vos impressions en toute quiétude!