



**Votre cartouche d'encre HP 901 est sèche? Pas la peine de vous en procurer une nouvelle, passez plutôt par le rechargement pour redonner vie à celle-ci! Pour cela, commencez par vous munir des choses suivantes :**

- Une cartouche HP 901 vide
- [Un kit d'encre pour la recharge](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une ou plusieurs seringues
- Un cutter
- Du sopalin
- Des gants

Pour commencer, vous allez enlever la cartouche de l'imprimante avant d'enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus en vous aidant de votre cutter.

Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage de la cartouche. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la photo ci-dessous pour bien vous repérer au niveau des trous.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre ([comptez 3ml par couleur](#)). Insérez la seringue dans le trou correspondant, vous ressentirez alors une légère pression due à l'éponge. N'enfoncez pas votre seringue trop profondément et commencez à injecter votre encre en

faisant attention.

Une fois votre premier trou rempli, passez aux autres trous en n'oubliant pas de rincer votre seringue si jamais vous en utilisez qu'une seule. Si jamais de l'encre déborde d'un trou durant le remplissage, n'hésitez pas à récupérer l'encre avec votre seringue pour la remettre dans le flacon.

Une fois que vous avez rechargé tous les trous, essuyez les trous et la tête d'impression en vous aidant d'un morceau de sopalin. Remplacez l'étiquette sur le dessus et attendez quelques heures le temps que l'éponge de la cartouche soit bien saturée et vous pourrez alors remettre la cartouche dans votre imprimante!