



Nous allons voir dans notre tutoriel de quelle façon vous allez pouvoir recharger facilement votre cartouche Lexmark 15 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Vous allez avoir besoin pour cela des éléments suivants :

- Une cartouche d'encre Lexmark 15 vide
- **Un kit de rechargement adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- Une ou plusieurs seringues
- Du sopalin
- Des gants
- Un poinçon

Pour commencer, vous allez enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche. Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage.

Aidez vous ensuite de votre poinçon pour élargir les trous de remplissage (aidez vous de la photo ci-dessous pour repérer les trous en question) .



Vous allez ensuite passer au remplissage de votre consommable. Remplissez votre seringue avec 7 ml d'encre avant d'insérer celle-ci dans le bon trou.

Encore une fois, référez vous à la photo histoire que vous ne vous trompiez pas de couleur (cela pourrai avoir de très fâcheuses conséquences sur votre cartouche).

Une fois que vous avez inséré l'aiguille, injectez l'encre en faisant très attention. Il se peut que de l'encre déborde donc pensez à couvrir les deux autres trous durant la recharge. Quand toute l'encre est injectée, ôtez votre seringue et réitérez l'opération sur les deux autres trous de remplissage. N'oubliez pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage si vous en avez qu'une seule!

Une fois que vous avez correctement remplie le tout, il ne sera pas nécessaire de replacer l'étiquette. Si vous tenez quand même à le faire, percez des trous dans l'étiquette au dessus des trous afin que l'air puisse circuler correctement dans la cartouche. Attendez quelques heures avant de remettre votre cartouche dans l'imprimante et voila!