



Comment recharger une cartouche Lexmark 23 lorsque celle-ci est vide? Nous allons vous le montrer dans le tutoriel suivant!

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche Lexmark 23 vide
- [Un kit de rechargement adéquat](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une seringue (disponible dans le kit de rechargement)
- Des gants
- Du sopalin

Vous allez commencer par enlever l'étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche. Vous pourrez ainsi avoir accès au trou de remplissage du consommable (reportez vous à la photo ci-dessous histoire de bien vous repérer). Si jamais le trou est un peu trop étroit, utilisez un petit poinçon histoire d'élargir le tout.



Armez vous ensuite de votre seringue et remplissez celle-ci avec près de 15ml d'encre. Insérez

ensuite votre seringue dans le trou de remplissage (sans y aller trop profondément) et vous pourrez commencer à recharger votre cartouche. Prenez bien votre temps histoire de ne pas faire déborder de l'encre hors du consommable.

Une fois que vous avez bien rechargé la cartouche, il sera conseillé de laisser le trou de remplissage exposé afin que l'air circule correctement dans la cartouche. Il sera également conseillé de laisser la cartouche se reposer quelques heures le temps que l'encre pénètre dans l'éponge bien comme il faut.

Vous pourrez ensuite remettre votre cartouche dans votre imprimante et repartir pour de nouvelles impressions!

N'oubliez surtout pas de rincer votre seringue pour la prochaine utilisation!