




Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche d'encre de type Primera LX900 lorsque celle-ci se retrouve vide!

Pour cela vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre vide
- **Un kit d'encre adéquat** pour le rechargement, disponible **dans notre magasin**
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter
- Une puce électronique adaptée

Pour commencer, vous allez enlever la petite étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche. Aidez vous pour cela de votre cutter.



Vous aurez ainsi accès au trou de remplissage de la cartouche. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre. Insérez votre seringue dans le trou de remplissage et **injectez tout doucement de l'encre** jusqu'à ce que vous voyez de l'encre commencer à déborder. Dans ce cas n'hésitez pas à aspirer l'excédent avec votre seringue et de remettre le tout dans votre flacon.

Avant de remettre le tout dans votre imprimante, vous allez devoir changer la puce de la cartouche (celle-ci ne pouvant être resetté)

Pour cela enlevez l'ancienne puce en coupant le petit morceau de plastique la retenant avec votre cutter. Placez ensuite l'ancienne puce à la même place que l'ancienne et recouvrez le tout avec l'étiquette.

Vous pouvez désormais replacer votre cartouche dans votre imprimante et reprendre le cours de vos impressions!