



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche toner Xerox 106R01411

Pour cela munissez vous des choses suivantes :

- Votre cartouche Xerox vide
- **Un kit toner approprié**, disponible **dans notre magasin**
- Un tournevis
- Un cutter
- Deux nouvelles visses
- Des gants
- **Une nouvelle puce électronique**

Pour commencer, vous allez dévisser le capot se trouvant sur le côté de la cartouche. profitez en également pour retirer le petit écrou en plastique se trouvant sur le milieu. Enlevez ensuite le capot après l'avoir déclipé de la cartouche.





Vous aurez ainsi accès au bouchon de remplissage de la cartouche. Enlevez celui-ci et profitez en ensuite pour faire le ménage en vidant le toner de tout les restes de poudre s'y trouvant.



Vous pourrez ensuite recharger la cartouche. Prenez **votre bouteille de toner**, secouez celle-ci bien comme il faut avant de recharger la cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois que c'est fait vous pourrez remettre le bouchon en place ainsi que le capot en l'ayant bien clipsé sur la cartouche. Revissez ensuite le tout sans oublier le petit écrou du milieu.



Avant que votre cartouche ne reparte dans votre imprimante, vous allez devoir vous occuper de la puce électronique. Taillez les rivets retenant la puce avec votre cutter avant de remplacer l'ancienne

puce par la nouvelle. Pour fixer le tout, faites deux trous avant de remettre deux nouvelles visses et voilà!

